

## Einbaublende mit Lautsprecher und Regler

Die Einbaublende ist bestückt mit einem Breitbandlautsprecher und einem Lautstärkereger. Die Blende kann direkt am Lautsprecheranschluss einer Funkanlage betrieben werden. Die Lieferung erfolgt einbaufertig und betriebsbereit. Empfohlene Einbauorte: Seitenverkleidung oder Fahrzeughimmel.



### Technische Daten:

	Lautsprecher	Gesamtsystem
Nennbelastbarkeit	6 W	6,5 W
Nennschalldruck	88 dB	
Impedanz	4 Ω	3,7 Ω
Resonanzfrequenz	210 Hz	
Bandbreite	200 ... 20000 Hz	
Abmessungen (L x B x H)		120 mm x 100 mm x 45 mm
Gewicht		370 g
erforderliche Einbautiefe		≥ 30 mm

### Lieferumfang:

- Einbaublende lackiert inkl. Befestigungsmaterial
- Lautsprecher BF-66-202 / 4 Ohm
- Lautstärkereger mit 2-poligem Anschlussstecker

### B&T Solutions GmbH

Wankelstraße 12 | D-41352 Korschenbroich (Glehn)  
Phone: +49 2182 85 48 0 | Fax: +49 2182 85 48 48  
www.but-solutions.de | info@but-solutions.de



## Einbaublende mit Lautsprecher und Regler

### Varianten:

Aufdruck	Farbe	RAL	Bestellnummer
Tetra	silbergrau	7001	BT19027
Tetra	seidengrau	7044	BT22153
Tetra	reinweiß	9010	BT31340
HRT	silbergrau	7001	BT33863
HRT	seidengrau	7044	BT33864
HRT	reinweiß	9010	BT33865
MRT	silbergrau	7001	BT33866
MRT	seidengrau	7044	BT33867
MRT	reinweiß	9010	BT33868
4m	silbergrau	7001	BT51H98011
4m	seidengrau	7044	BT51H97031
2m	silbergrau	7001	BT51H98010
2m	seidengrau	7044	BT51H97030
ohne Aufdruck	silbergrau	7001	BT30445

Andere Ausführungen auf Anfrage möglich.

### Ersatzteile:

Benennung	Bestellnummer
Lautsprecherchassis 4Ω/6W	551
Lautstärkeregler mit Standarddrehknopf und Anschlussleitungen	BT11M02070
Standarddrehknopf	4854
Abdeckkappe für Standarddrehknopf	4855
Lautstärkeregler mit flachem Drehknopf und Anschlussleitungen	BT10215



### Passend konfektionierte Lautsprecherleitungen:

Benennung	Bestellnummer
Lautsprecherleitung, l = 3000 mm	BT15944
Lautsprecherleitung, l = 500 mm	BT15945

Andere Leitungslängen auf Anfrage möglich.

